

CRR

CRR Funkalarm-Schnittstellenmodul für die Wandmontage

Allgemein

Mit dem CRR-Schnittstellenmodul können Sie einen Feueralarm von funkvernetzten Rauchmeldern an eine Zentrale, einen Funksender, eine Sirene, eine visuellen Alarmgeber usw. übertragen. Wenn ein funkvernetztes Gerät im Alarmzustand ist, sendet es die Informationen an das Funkalarm-Schnittstellenmodul, das seinen Zustand ändert und die Alarminformationen an die Zentrale oder ein anderes Gerät überträgt.



Details

- Einfache Installation
- Dezentre Gestaltung
- Bis zu 10 drahtlose Calypso-Rauchsensoren angeschlossen

CRR

CRR Funkalarm-Schnittstellenmodul für die Wandmontage

Technical specifications

Allgemein

Typ	Rauch
Integrierter Signalgeber	Nein
Status LED	Ja

Verdrahtet/Drahtlos

Verdrahtet-Drahtlos	Verdrahtet
---------------------	------------

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	9 bis 15 V
Netzteil	12 VDC
Energieverbrauch	0.1 mA bei 12 VDC
Aktueller Verbrauch	25mA

Physikalische Angaben

Abmessungen	83 x 83 x 46 mm
Farbe	Rot
Material	ABS

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 bis 55°C
Umgebung	Innen

Regulatory

Kompatibilität	CE
Zertifizierung	EN14604



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.