

DP721R

Photoelekt. Rauchmelder mit Relais

Allgemein

Der DP721R ist ein Melder für Anschluss an beliebige Zentralen. Der Anschluss erfolgt über 4 Adern. Der Melder ist ausgestattet mit einer vor Ort auswechselbaren Rauchkammer entsprechend der DIN 14675. Der DP721R entspricht allen europäischen Vorschriften. Er kombiniert gutes Aussehen mit je einer Alarm und Störung LED.

Schutz vor Falschalarm durch intensive Selbsttestfunktionen

Der Melder überprüft ständig die Empfindlichkeit des optischen Teils und den Operationsstatus. Täglich kompensiert der Melder die Empfindlichkeit um den Betrieb entsprechend der EN54 Richtlinien zu gewährleisten.

Einmal am Tag führt der Melder einen Diagnosetest durch, dieser beinhaltet sowohl einen dynamischen Test der Rauchkammer als auch einen Test der Elektronik. Ist die Empfindlichkeit zu niedrig oder zu hoch, bzw. ist der interne Test fehlerhaft meldet der Melder dies zur Zentrale und zeigt die Störung über die gelbe LED an.

Anwenderfreundlich

Der Melder besitzt einen internen Magnetkontakt. Wird dieser Kontakt mit einem externen Magneten geschaltet führt der Melder einen Selbsttest durch und zeigt das Ergebnis am Melder an. Nach erfolgreichem Test geht der Melder in den Alarmstatus über. Dieser Test kann zu jeder Zeit durchgeführt werden.

Wartungsfreundlich

Die Melder sind ausgestattet mit einer vor Ort auswechselbaren Rauchkammer. Dies erlaubt die Wartung und Instandsetzung eines verschmutzten Melders direkt vor Ort, ohne dass der Melder die Austauschroutine durchlaufen muss.



Einzelheiten

- Automatische Selbstdiagnose: Dynamischer und kompletter Melder- und Empfindlichkeitstest
- Manuelle Selbstdiagnose mit visueller Empfindlichkeitsanzeige
- Vor Ort Test ohne zusätzliche Messinstrumente
- Vor Ort austauschbare optische Rauchkammer
- Hohe Immunität gegen Falschalarme
- Automatische Nachführung der Empfindlichkeit - Kompensierung der Melderwerte
- Separate LED für Alarm und Störung
- 12 - 24VDC Spannungsversorgung
- 4 Ader Anschluss mit Relaisausgang, 2-Draht- für BMA und 4-Draht- Technik mit Relais für EMA
- EN54 und VdS anerkannt

DP721R

Photoelekt. Rauchmelder mit Relais

Technical specifications

General

Statusanzeige	Weißer LED (rot bei Alarm), gelber LED (Test & Fehler)
Benutzeroberfläche	LEDs
Kompatibilität	Aritech 700er Serie
Spannung zurücksetzen	<2.5 V max
Rückstellzeit	1 s
Alarmstufen	1
Konnektivität	Aritech konventioneller Sockel

Electrical

Netzteil	MG-Spannungsversorgung
Betriebsspannung	8.5 bis 33 VDC
Aktueller Verbrauch	100 µA (Ruhestrom bei 24 VDC) <60 mA (im Alarmfall bei 24 VDC)

Detection

Detektionsprinzip	Optisches Streulicht
Überwachung	Alarm threshold, Contamination level
Empfindlichkeit	10%/m (+1.6%, -3.3%)
Bereichslänge	Kabelabhängig

Output

Ausgabemenge	1
Ausgabotyp und -Klasse	Relais (2 A bei 30 VDC, 1 A bei 120 VAC)
Programmierbar	Nein
Remote Alarmausgang	nicht verfügbar

Physical

Abmessungen	100 x 50 mm (Ø x H)
Nettogewicht	115 g
Farbe	Wolkenweiß (RAL 9001)
Montage	Deckenmontage
Material	Plastik

Environmental

Vandalismussicher	Nein
Betriebstemperatur	-10 bis +60°C
Lagertemperatur	-10 bis +70°C
Umgebungstemperatur	+25°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 95% nicht kondensierend
Umgebung	Indoor
IP Klassifizierung	IP 43

Regulatory

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Zertifizierung	CPR
Standards	EN54-7



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.