



# JA-151M Funk- Mini Magnetkontakt

Der JA-151M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er hat ein einzigartiges kleines Design und ist für die Installation in Wohn- und Geschäftsgebäuden geeignet.

o [Declaration of conformity - JA-151M \(PDF 316,03 kB\)](#)



## Beschreibung

Der Melder wird von einer Lithiumbatterie CR2032 mit Strom versorgt. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

## Technische Angaben

### Speisung

Lithiumbatterie, Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)  
 Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

### Typische Batterielebensdauer

ca 2 Jahre (für max. 20 Aktivierungen/Tag)

### Kommunikationsfrequenz

868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll

### Maximale Funkfrequenzleistung

3 mW

### Kommunikationsreichweite

ca. 200 m (direktes Sichtfeld)

### Abmessungen des Melders

55 x 26 x 16 mm

### Abmessungen des Magnets

55 x 16 x 16 mm

### Umgebung nach EN 50131-1

II. innere allgemeine

### Arbeitstemperaturbereich

-10 °C bis +40 °C

### Klassifizierung

Stufe 2

### nach

EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

### Weiter werden die folgenden Normen erfüllt

ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

### Betriebsbedingungen

Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03

