



## JA-156J Multifunktionale Paniktaster

Der drahtlose multifunktionale Paniktaster ist ein Gerät, mit dem der Benutzer einen Panikalarm auslösen kann, wenn er sich in einer Situation befindet, die dies erfordert. Das Gerät verfügt über mehrere Aktivierungsmodi, die über F-Link konfiguriert werden müssen, sobald das Gerät im System angemeldet ist.

### TECHNISCHE ANGABEN

<b>Strom</b>	2 alkalische Batterien Typ LR03 (AAA) 1.5 V/1.2 Ah
<b>Durchschnittl. Lebensdauer der Batterie</b>	ca. 3 Jahre
<b>Maximaler Stromverbrauch</b>	40 mA
<b>Kompatibilität</b>	Steuerungsmodulen JA-103K, JA-107K
<b>Kommunikationsband</b>	868,1 MHz, Jablotron-Protokoll
<b>Maximaler Radiofrequenz-Output (ERP)</b>	5 mW
<b>Reichweite der Kommunikation</b>	ca. 300 m
<b>Klassifizierung</b>	Sicherheitsstufe 2 / Umweltklasse II, (EN 50131-1)
<b>Umfeld</b>	Innenraum allgemein
<b>Schutzart (Ingress Protection Code)</b>	IP 22
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-10 °C to +40 °C
<b>Abmessungen (mit Montageplatte)</b>	66 x 22 x 122 mm
<b>Gewicht (ohne Batterien)</b>	88 g

### 4 ARTEN DER VERWENDUNG



VON HAND AUSLÖSBARER PANIK- UND NOTFALLTASTER



MIT DEM KNIE ODER FUSS AUSLÖSBARER PANIK- UND NOTFALLTASTER



MELDEGERÄT DER ENTNAHME VON BANKNOTEN ODER WERTVOLLER DOKUMENTE



VERIFIZIERUNG DER ANWESENHEIT EINER PERSON MIT EINEM REGELBAREN TIMER