



Systemspezifische Daten

- ♥ 50 Adressen
- ♥ 10 verkabelte Eingänge (bis zu 30 erweiterbar)
- ♥ Für Funkkomponenten wird der Funkempfänger AJA-JA82R benötigt
- ♥ 18Ah Akku
- ♥ Scharf/Unscharfschaltung
- ♥ Teilbereichsschaltung A,B,C
- ♥ 3 Bereiche
- ♥ 2 programmierbare Ausgänge
- ♥ 50 Codes
- ♥ Integrierbare Telefonwählgerät – PSTN oder GSM



Produktbeschreibung

Diese Zentrale stellt das Herzstück der OASIS Alarmanlage da.

In das System können sowohl Funk als auch Verkabelte Komponenten eingebunden werden. Das Bedienteil kann abgesetzt von der Zentrale verkabelt als auch über Funk geliefert werden.

Auch die Sirene gibt es als Funk oder verkabelte Version.

Die Scharf- bzw. Unscharfschaltung kann entweder über eine Fernbedienung, Proximity Chips als auch über die Systemtastatur am Bedienteil erfolgen.

Das PSTN – Telefonwählgerät und das GSM – Telefonwählgerät werden direkt in die Zentrale integriert.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	230V / 50Hz
Stromverbrauch:	Max 0.1A
Akku:	12V / 7 – 18Ah
Adressen:	50
Verkabelte Adresse:	Max 30
Ausgänge:	2 für Sir. 2 programmierbare
Benutzercodes:	50
Frequenz:	868MHz
Ereignisspeicher:	255
Betriebstemperatur:	-10°C – 40°C
Abmessungen:	357x297x105

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten