



1224A

TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB1



Türumschaltgerät für Audio- oder Audio-/Video-Anlagen mit 2 oder mehr Türen im System SB1. Ausgestattet mit 2 Dipschaltereinheiten zu je 8 Positionen für die Definition der Benutzerbereiche in der Steigleitung. Pro erweiterte Türstation wird ein 1224A benötigt. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1224A

TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Absorption (W)	0.5
-------------------------	-----

FUNKTIONEN

Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
-----------------	-----------------------

Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
------------------	--

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	85
-----------	----

Breite (mm)	60
-------------	----

Tiefe (mm)	35
------------	----

Produktgewicht (g)	100
--------------------	-----

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 40
------------------------	----------

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
-----------------------------------	---------

DIN-Schienenmontage	Ja
---------------------	----

DIN-Module (anzahl) (n°)	4
--------------------------	---

Netzspannung	12
--------------	----

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung	Kunststoff
---------------------	------------

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 1 Audiosystem	Ja
-------------------------	----