



## Systemspezifische Daten

- ❑ LCD-Codebedienteil ohne Deckel
- ❑ Große Flüssigkristallanzeige
- ❑ 16 Tasten
- ❑ Summer
- ❑ 6 LED-Dioden
- ❑ Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und der Anzeige
- ❑ 2 Eingänge
- ❑ Display 2 x 16 Zeichen
- ❑ RS-232 Schnittstelle



## Produktbeschreibung

Das Bedienteil ASA-KLCDLBL ist für die Bedienung und Parametrierung der Alarmzentrale ASA-INTEGRA vorgesehen und der Alarmzentrale ASA-CA64.

Darüber hinaus können sie auch zur Parametrierung des Funkbasismoduls ASA-ACU100 verwendet werden.

Das Bedienteil ASA-KLCDLBL besitzt 16 Tasten, mit denen man im Menü blättern, Daten eingeben und ausgewählte Funktionen abrufen kann.

Jedes von ihnen ist auch mit einem Summer ausgestattet, der die Tastenoperationen quittieren und Ereignisse im Alarmsystem signalisieren kann.

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	10,5V-14V DC
Maximale Stromaufnahme:	150 mA
Durchschnittliche Stromaufnahme:	61 mA
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C
Maße Bedienteil (BxHxT) mm:	145 x 115 x 26

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten