



Systemspezifische Daten

- ❖ LCD-Codebedienteil mit eingebauten Leser und Deckel
- ❖ Große Flüssigkristallanzeige 17 Tasten
- ❖ Summer
- ❖ 6 LED-Dioden
- ❖ Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und der Anzeige
- ❖ 2 Eingänge
- ❖ Display 2 x 16 Zeichen
- ❖ RS-232 Schnittstelle



Produktbeschreibung

Das Bedienteil ASA-KLCDRBL ist für die Bedienung und Parametrierung der Alarmzentralen ASA-INTEGRA und der Zentrale ASA-CA64 vorgesehen.

Darüber hinaus können sie auch zur Parametrierung des Funkbasismoduls ASA-ACU100 verwendet werden.

Dieses Bedienteil besitzt 17 Tasten, mit denen man im Menü blättern, Daten eingeben und ausgewählte Funktionen abrufen kann.

Jedes von ihnen ist auch mit einem Summer ausgestattet, der die Tastenoperationen quittieren und Ereignisse im Alarmsystem signalisieren kann.

Zusätzlich besitzt das Bedienteil einen eingebauten Zutrittskartenleser.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	12V DC
Maximale Stromaufnahme:	156 mA
Durchschnittliche Stromaufnahme:	60 mA
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C
Maße Bedienteil (BxHxT) mm:	140 x 126 x 26

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten