



Systemspezifische Daten

- Einsatz als Adapter zum Anschluss einer Alarmzentrale mit dem analogen Telefonwählgerät an die ISDN-Leitung
- Benutzung derselben ISDN-Leitung, an die andere ISDN-Geräte (Telefon, Faxgeräte, Modeme) angeschlossen sind
- Bestimmung der Priorität für die durch Alarmzentrale aufgenommenen Verbindungen
- Betrieb in der Konfiguration Punkt-zu-Mehrpunkt und Punkt-zu-Punkt
- RS-232 Schnittstelle
- Einsatz als ein externes Modem
- Ausgang zur Steuerung des Trenners **ISDN-SEP**



Produktbeschreibung

ISDN-Modul als Terminal Adapter ermöglicht den Anschluss einer Alarmzentrale an den ISDN-Anschluss, ohne dass die Konfiguration der Zentrale oder der Leitstelle geändert werden müssen.

Das Modul wird an ISDN-So-Basisanschluss angeschaltet, an dem auch andere ISDN Endgeräte (Telefon, Faxgerät, Anrufbeantworter, Modem) betrieben werden

Möglichkeit der Bestimmung von Prioritäten für die von der Zentrale ausgehenden Verbindungen (=Blockadefreischaltung).

Überwachung zur stetigen Funktionskontrolle des ISDN-Anschlusses.

Bedienung des Tonwahlverfahrens.

Digitale Datenübertragung im Format V.110, in der Variante ISDN-Modul als externes ISDN-Modem.

Gleichspannungsversorgung 12V, charakteristisch für Alarmsysteme.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	12V DC
Stromaufnahme:	500mA
Betriebstemperatur:	+5°C bis +35°C

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten