

Funk-PIR-Melder, außen

Art.-Nr.: AOP-BXSRAMW Hersteller: Optex Herstellernr.: BXS-RAM(W)



Highlights

- **Ideal für Funkanbindung:** PIR-Außenmelder für den Einsatz mit Funksendern konzipiert
- **24 m Abdeckung:** 12 m Reichweite pro Seite, je 2 Zonen – flexibel einstellbar
- **Haustierimmun & SMDA-Logik:** Unempfindlich gegenüber kleinen Tieren und Störfaktoren

Beschreibung

PIR-Außenmelder, für Funksender

- Abdecküberwachung
- Haustierimmun
- SMDA-Logik (Unempfindlichkeit gegenüber Störfaktoren)
- Reichweite sowie Empfindlichkeit und Impulszählung einstellbar
- Reichweite 12m pro Seite und 2 Zonen pro Seite (insgesamt 24m und 4 Zonen)
- Montagehöhe: 0,8-1,2m
- 2 Ausgänge
- IP55

Spannungsversorgung: 3V DC, max. 8 mA

Abmessungen: 92,8x 199,7x 52,7mm

optional:

AOP-RBB01 Batteriefach,

3 Stk. DXX-CR123A, oder

3 Stk. DXX-CR2

AOP-BXSFACECOVERSI Silberne Frontabdeckung,

AOP-BXSFACECOVERBL Schwarze Frontabdeckung,

AOP-BXSPO Montageplatte

Stichworte

2x 12 m, IP55, Haustierimmun, Integr. Summer, Abdecküberwachung, für Funk

Technische Daten

Artikel- & Herstellerangaben	
Artikelnummer	AOP-BXS RAMW
Länge x Breite x Höhe	92,8 x 199,7 x 52,7 mm
Gewicht	0,4 kg
Hersteller-Artikelnummer	BXS-RAM(W)
Garantie	4 Jahre
Allgemein	
Gerätetyp	Bewegungsmelder, PIR-Melder
Schutzklasse	IP55
Funk & Kommunikation	
Verbindung	Funk
Detektion & Erfassung	
Detektionsart	Bewegung, PIR
Detektionsreichweite (m)	12
Zertifizierung & Normen	
NDAA-konform	Ja