



4899M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP



Türstation Serie Quadra VIP zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten mit Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangeausgleich. Spannungsversorgung über PoE und Anschluss via RJ45 Stecker an das VIP System. Mit dem Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017



DESIGN PLUS
powered by light building



4899M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	195
Breite (mm)	95
Tiefe (mm)	28
Produktgewicht (g)	500
Produktfarbe	Grau RAL 9006
Wandmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

ViP	Ja
-----	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex, Echounterdrückung, Lärminderung
Signal-Rausch-Verhältnis SNR	>45

KAMERA FUNKTIONEN

Kamera	Farben
Sensortyp	1/4" CMOS
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8
Betrachtungswinkel (H x V - °)	100 x 55
Empfindlichkeit	0.1 (farbe)
Video Auflösung	HD (720p)
Videokomprimierung	H.264
RTSP-Server	Ja
Auflösungen für RTSP	1024x608, 800x480, 480x272, 320x240

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN



4899M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP

PoE-Stromversorgung	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	2.5
Maximale Absorption (W)	4

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	4
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 10A bei 12÷24 VAC/VDC), SE: Enriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
-------------------------	----

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10 Mbit/s
IP-Adressvergabe	Auto IP, DHCP, Statische
Unterstützte Protokolle	HTTP, IPv4, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, SNMP

PROGRAMMIERMODUS

ViP Manager-Software	Ja
----------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08



4899M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja

**4899M**

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP

**QA9213 1 GROSSE TASTE FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Große Taste zur Verwendung mit Türstation Serie Quadra.

**QA9211 4 EINZELTASTEN FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Einzeltaste zur Verwendung mit Türstation Serie Quadra. Packung mit 4 Stück.

**QA9210 2 TASTEN MIT DOPPELTER HÖHE FÜR TST. QUADRA**

Taste mit doppelter Höhe zur Verwendung mit Türstation Serie Quadra. Packung mit 2 Stück.

**4791A ADAPTERPLATTE FÜR EXTRA - CIAO - QUADRA**

Türstation für UP-Installation der Außensprechstelle Extra, Ciao und Quadra mit 1 und 2 Modulen Comelit, Bticino und Urmet.
Abmessungen: 137x236x2.5 mm.

**4793MC FRONTBLLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.

**4793MB FRONTBLLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.

**4899M**

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP

**4793MA FRONTBLLENDE ALUMINIUMFARBEN FÜR QUADRA MIT TASTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Aluminium

**1217A NAMENSSCHILD-BOGEN FÜR QUADRA MIT TASTEN**

Das Kit enthält 10 Bogen selbstklebender Namensschilder (7 für Namensschilder mit 1 Taste, 2 für Namensschilder mit 2 Tasten, 1 für Namensschilder mit 4 Tasten) für die Quadra-Tastenleiste mit mechanischen Tasten.

**4792 REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU**

Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.

**1235A SOFTWARE ZUM BEDRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN**

Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.